



Lámparas de emergencia

Iluminación

1.25



Aplicaciones

Las lámparas de emergencia portátil, tiene LEDs ultra brillantes que la hacen muy ligera y versátil.

Selector de intensidad luminosa, cargador interno de batería, indicador luminoso de carga de batería y circuito de protección para evitar que se descargue.

Características

- Se enciende automáticamente en caso de ausencia de energía.
- Botón de testeo para verificación de funcionamiento ante ausencia de tensión.
- Indicador de carga mediante 1 LED.
- Material: ABS
- Temperatura de color: 10 000 K
- 50/60 Hz
- 127-220 V~
- IP40

Lámparas de emergencia

Código	Descripción	W	lm	Hz	V	A	Dimensiones AxBxC (mm)	Duración de batería		Tiempo de recarga (Horas)
								(Baja)	(Alta)	
9401640	Lámpara de emergencia 30 LEDs	3	180	50/60	127-220	0.6	55 x 200 x 27	6 hrs.	3 hrs.	15 hrs.
9401650	Lámpara de emergencia 60 LEDs	6	250	50/60	127-220	0.85	54 x 350 x 30	6 hrs.	3 hrs.	20 hrs.
9401660	Lámpara de emergencia 90 LEDs	9	450	50/60	127-220	1.25	54 x 500 x 30	6 hrs.	3 hrs.	20 hrs.



Controles:

- 1.- Interruptor 3 posiciones:
Alta intensidad, baja intensidad y apagado.
- 2.- Indicador de carga.
- 3.- Entrada de alimentación.
- 4.- 2 cejas para instalación.

